

Indukční smyčka se zesilovačem LA-215



FUNKCE

Moderní vzhled
Použitelné do 50 m²
Automatická kontrola zesílení (AGC)
Přídavný mikrofon
Rozsáhlé příslušenství v ceně
Snadná montáž

Zesilovač může být připojen k audio zdrojům (TV, radio, hifi systému atd.) pomocí kabelů s konektory scart, cinch a jack (všechny kabely i konektory jsou dodávány). V balení najdete také 37m dlouhý kabel, pomocí kterého vytvoříte smyčku okolo pokoje (v malém pokoji můžete udělat smyčky dvě), ve kterém chcete smyčku používat. Kabel se upevní po obvodech pokoje, případně se smyčka umístí pod koberec a oba jeho konce se připojí na zadní straně do zesilovače do konektorů „Loop Cable“. Pokud budete mít sluchadlo přepnuto do polohy T nebo MT a budete uvnitř smyčky, uslyšíte ve sluchadle zvuk z této indukční smyčky. Pokud chcete slyšet i zvuky z místnosti, přepněte sluchadlo do polohy MT, nebo připojte k zesilovači indukční smyčky externí mikrofon. Indukční smyčka se zesilovačem LA-215 generuje signál, který můžete slyšet pomocí jakéhokoli sluchadla se zabudovanou indukční cívkou. Tato cívka se ve sluchadle aktivuje přepnutím do polohy T nebo MT. Hlasitost signálu ze smyčky je možno regulovat otáčením regulátoru hlasitosti (VOLUME) až do potřebné úrovně. Automatická kontrola zesílení (AGC) uchová tuto hlasitost stále stejnou i při větším kolísání zvuku. Regulátorem (TONE) je možno upravovat vysoké a hluboké tóny. Můžete připojit také sluchátka (PHONES), která nejsou součástí balení.

OBSAH BALENÍ

Zesilovač, síťová šňůra, mikrofon se šňůrou (4 m, 3.5 mm jack), audiokabel (2 x cinch/jack 3.5 mm), kabel na smyčku (37 m), příchytky, redukce Scart/ 2xcinch, redukce 2 x cinch/jack 3.5 mm, audiokabel 2 x cinch/2 x cinch, stojánek, svorky.

TECHNICKÁ DATA

Rozměry: 200 x 50 x 125 mm,
Hmotnost: 900 g,
Barva: Černá – stříbrná
Napětí: 230 V